V4.0.3版本固件升级说明

1. 更新内容

1）优修复一些已知bug。

2）增加用户使用体验。

2. 升级准备

1）待升级AQ600 Pro多光谱相机、DLS及线缆、NX100模块、M400。

2）1个固件文件：AQ600pro_4.0.3bin。

3）前往大疆官网，下载DJI Assistant 2 (Enterprise Series)软件。

3. 升级流程

版本升级包含以下2个步骤，请提前确认待升级AQ600 Pro相机的当前固件版本，之后按照流程进行固件升级操作。

3.1 检查X-port云台版本

特别提醒：该步骤仅支持在M400无人机平台进行操作。

1）请参考用户手册，将相机、DLS和NX100模块正确连接到M400无人机。

2）使用type-c数据线连接无人机调参接口与电脑。

3）开启无人机，在电脑端打开DJI Assistant 2 (Enterprise Series)软件并联网登录大疆帐号。

4）确认DLS指示灯颜色,室外场景正常状态为绿色，室内场景正常状态为黄色；

5）前往固件升级→设备列表→DJI X-Port界面检查云台版本，请确保升级至最新版本。

6）检查云台版本为最新版本或者升级完成，关闭无人机电源。

3.2 更新相机固件

1）请参考用户手册，将相机、DLS和NX100模块正确挂载到M400无人机。

2）将固件升级包文件AQ600pro_v4.0.3bin拷贝至USB存储设备的根目录下，并确认USB存储设备的根目录下有且仅有AQ600pro_v4.0.3bin一个固件升级文件。

3） 将USB存储设备正确插入AQ600 Pro多光谱相机，并开启无人机电源。

4）无人机上电后，AQ600 Pro多光谱相机将自动进入升级模式，升级过程指示灯状态为蓝色常亮。

5）固件升级预计耗时3分钟，升级成功后指示灯变为绿色常亮。（如果升级失败，指示灯变为红色，请断电重复该步骤）

6）升级完成后重启无人机，前往DJI pilot2预览界面的信息浮窗确认相机的固件版本号为v4.0.3。

4. 注意事项

1） 请严格按照本说明进行固件升级，升级过程中有任何问题，请向禹辰公司寻求技术支持。

https://www.yusense.com.cn/shouhou.php